

# USB 无线鹅颈麦克风



无线连接



即插即用



主动降噪



抗干扰



不断频



40米传输



30个频段



数字显示屏



防误触按键



360°自由指向



迷你接收器



兼容多系统

包装清单：主机\*1 从机\*1 USB适配器\*1 说明书

# 使用说明

## 一、连接PC

- 1、将USB接收器的USB端插到PC端的USB接口，USB接收器的LED灯闪亮1秒，然后熄灭。
- 2、打开主机电源开关，主机和USB接收器自动连接，适配器的LED灯长亮。

## 二、连接调音台/模拟输入接口

- 1、将USB接收器插入USB电源供电接口，USB接收器的LED灯闪亮1秒，然后熄灭。
- 2、采用3节3.5音频线的一端插入USB接收器尾部的3.5mm接口，另外一端插入调音台的3.5mm模拟信号输入接口。（如果对接目标设备的接口是卡侬头、凤凰端子、莲花头等，则需要使用相对应的转接线）
- 3、打开主机电源开关，主机和USB接收器自动连接，适配器的LED灯长亮。

## 设计精巧 万众瞩目

简约而不简单 外观时尚大气 细微之处见精妙 精妙之处显真情



# 产品特性

- 1、免驱动，即插即用。
- 2、支持电容咪拾音，无线音频动态范围大于98dB。
- 3、麦克风只需2节AA号电池，接收器直插PC端USB端口即可使用(5V500mA)
- 4、兼容性强，支持标准USB连接PC端，兼容安卓系统，WINDOWS-ALL系统，LINUX系统,苹果系统。
- 5、多通道输出，支持USB免驱动输出，同时支持3.5mm模拟信号输出。可以连接调音台、功放等。
- 6、支持LCD显示，显示内容包括信号强度，电池电量，连接的频点等。
- 7、支持100只试音话筒同时工作不受干扰。
- 8、支持手动调节频点，频点在640MHZ到690MHZ之间。
- 9、支持10组频点轮询切换，每组10个，一共100个频点。
- 10、支持同时无线连接手持话筒和鹅颈话筒，领夹麦克风。



# 产品参数

接收器	PC 端连接
接收灵敏度	$\geq 85\text{dBm}$
电源	PC端USB端口( 5V/180mA )
频率响应	30hz ~15KHZ
发射器	便携移动
频率范围	640MHz ~690MHz
灵敏度	麦克风-51dB $\pm$ 3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
咪头性质	指向性电容咪头
信噪比	$\geq 65\text{dB}$
频率响应	50Hz - 15kHz
发射功率	$> 20\text{dBm}$
失真度THD+N	$< 0.5\%$
有效距离	$> 40\text{m}$
延迟时间	$< 5\text{ms}$
操作温度	- 25C -60C
电源	2节AA号电池
工作电流	100mA@3V
工作时间	12小时
包装尺寸	43cm*28cm*9cm